

GARANTI

Aura Light AB, garanterar alla

Aura Long Life ECO lösningar

Denna garanti gäller för installationer i enlighet med relevanta normer och krav. Garantin är baserad på 12 timmarscykel (11 timmar på, 1 timme av) för den kombinerade driften av komponenterna.

		Livslängd (12 h) (1 år = 4000h)
ECO-lösning	Inkluderade komponenter	
<i>Aura ECO-lösning för skyltar</i>	<i>Aura T8 Long Life lysrör, Elmetec drivdon, Elmetec kontrollsystem</i>	10 år (40 000h)
<i>Aura ECO-lösning för gatubelysning</i>	<i>Aura Sodinette SE, TridonicAtco tändare (ZRM 80/50 & ZRM 125/70)</i>	8 år (32 000h)
<i>Aura ECO-lösning för kyla</i>	<i>Aura T8 Thermo 5°C lysrör, Helvar L18TL2 drivdon, Aura T4 tändare</i>	9 år (36 000h)
<i>Aura ECO-lösning för ersättning av kvicksilverlampor</i>	<i>Aura Unique-T/E Thermo 26W, 32W, 42W Adapter för utomhusbelysning AT264YA</i>	>7 år (30 000h)

12 timmarscykeln är definierad som när 10 % av rören i installationen har slocknat. Ljusnedgången beräknas vid denna tidpunkt ligga under 10 % av det initiala lumen värdet för T8 lysrör, ca 12 % för Sodinett och ca 15 % för Unique kompaktlysrör.

När felmarginalen (elektroniska fel) är större än 10 % inom den garanterade livstiden kommer de defekta komponenterna därutöver att bytas ut kostnadsfritt. Skadeståndsanspråk kan inte läggas baserad på denna garanti.

Garantin gäller under förutsättning att följande villkor uppfylls:

1. Att Long Life komponenterna används som en del i en Aura ECO-lösning med tillbehör som följer relevant IEC/EN standard.
2. Efter reklamation måste alla defekta komponenter returneras till Aura Light för test i Aura Lights laboratorium. Endast de fel som bekräftas i Aura Lights laboratorium leder till kompensation.
3. Kostnader för byte av komponenter som ersätts av Aura Light enligt garantin betalas av användaren.
4. Garantin gäller från och med installationsdatum, vilket ska antecknas av användaren.